



سامان مدار پارس



تصویر ساز JPG110

به کمک دستگاه JPG110 می توان تصاویر کاربران سیستم کنترل تردد را در هنگام عبور از دستگاه بر روی مانیتور نمایش داد. تصویر همه ی کاربران سیستم بر روی این دستگاه ذخیره می شود تا در هنگام تردد با دادن شماره ی شناسایی فرد توسط کنترلر به آن تصویر او نمایش داده شود. به کاربردن رابط RS485 برای ارتباط با کنترلر امکان نصب دستگاه در فاصله ی تا ۵۰۰ متری از آن را فراهم می کند.

مشخصات

ولتاژ ورودی	۷ تا ۲۴ ولت مستقیم
توان مصرفی	۵۰۰ میلی وات
دمای کاری	۱۰- الی ۷۰ درجه سانتی گراد
رطوبت نسبی	۱۰ الی ۷۵ درصد
ابعاد مکانیکی	۱۳.۳ X ۸.۷ X ۴.۵ سانتی متر
جنس بدنه	ABS
وزن دستگاه	۲۰۰ گرم
پورت ارتباطی	RS485
خروجی تصویر	VGA با رزولوشن ۴۸۰ X ۶۴۰ پیکسل
ظرفیت ذخیره ی تصویر	۳۰۰۰۰ تصویر JPG با رزولوشن ۴۸۰ X ۶۴۰ پیکسل و حجم حداکثر 64 KB
نشانه گر اتصال به کنترلر	بله
گارانتی	یک سال

امکانات

- ✓ کار با ولتاژ ۷ ولت تا ۲۴ ولت
- ✓ دارای خروجی VGA
- ✓ دارای سه درایور خروجی برای اتصال به وسایل اعلان